



Kućni A/V modulator generiše analogni kanal u VHF/S/UHF opsegu. Kanal je ispisan na LED displeju.

Ima mogućnost regulacije A/V odnosa i nivoa izlaznog kanala.

RF prolaz je kompatibilan sa SMATV instalacijom. Omogućava prolaz struje, kako bi se napajao predpojačavač ili LNB

Modulator može da generiše "test" signal (koji se sastoji od dve bele trake), u cilju testiranja generisanog kanala u mreži.

Modulator ima efikasno i optimizovano napajanje.

Referenca		P5858IC
Modulator		
Standard		PAL B/G
Fekventni opseg		S (S01-S14, S19) BIII (Ch.5-12) Hyperband (S20-S29) UHF (Ch.21-69)
Izlazni nivo	dB μ V	90 typ.
Regulacija izlaznog nivoa	dB	> 15
Video	Vpp	1 (over 75 Ω)
Audio	Hz	50...15000
RF prolaz		
Opseg	MHz	5...2400
Prolazno slabljenje	dB	< 2
DC prolaz	mA	300 max.
Generalno		
Napajanje	Vac	196...264
Potrošnja	W	26/ 2,5
Radna temperatura	°C	-5...+45
Nivo zaštite	IP	IP20
Težina	gr	250
Dimenzije	mm	145x55x35