



KUĆNI OPTIČKI PRIJEMNIK

FIBER-TO-THE-HOME TELEVIZIJA REF.2311

Televes je lansirao novi FTTH kućni prijemnik. Ovaj proizvod je proizveden kompletno u Televesu i dizajniran je tako da obezbeđuje vrlo prostu instalaciju.

Ovaj uređaj konvertuje ulazni optički signal u izlazni RF signal pri čemu automatski reguliše pojačanje potrebno za optimalni prijem.

Uređaj je vrlo malih dimenzija i kompaktan, tako da se može smestiti u kućište dimenzija 150x150mm.

- Posедуje indikator nivoa optičkog signala.
- Samoregulacija pojačanja, za primenu u kućnoj distribuciji.
- Može da obezbedi na svom izlazu do 84dBuV za 41 TV kanal.
- Multiwindow prijemnik (1200 - 1600nm).
- Napojna jedinica je switch mod visokih performansi i male potrošnje.



REF	OPIS
2311	Kućni optički prijemnik sa automatskom regulacijom pojačanja



OPTIČKI PRIJEMNIK SA AUTOMATSKIM PODEŠAVANJEM POJAČANJA FIBER-TO-THE-HOME PRIJEM I KONVERZIJA KANALA

Tehničke karakteristike

Referenca			2311
ULAZ	Talasna dužina	nm	1200 - 1600
	RF opseg detekcije	MHz	1-3000
	Max.ulazni optički nivo	dBm	3
	Min.ulazni optički nivo		-10
	Optički konektor		
IZLAZ	Izlazna frekvencija	MHz	87 - 2150
	Tipičan RF izlazni nivo Automatsko podešavanje za 41 TV kanal	dBuV	84
	Pojačanje	dB	Automatsko podešavanje
Generalno	Napajanje	Vac	196 - 264
	Potrošnja	W	3
	Index zaštite	IP	20



RF kućna distribucija preko koaksijalnog kabla

TIPIČNA APLIKACIJA

